



ترانس مچینگ مدل ۸/۱۶ - ۵۳۵

جدول اتصال مچینگ آزمون به بلندگوی ۸ اهم

رنگ سیم ها	قدرت بلندگو	اهم بلندگو
مشکی و طوسی	۵ وات	۸ اهم
قهقه ای و سبز	۱۰ وات	۸ اهم
مشکی و سبز	۱۵ وات	۸ اهم
آبی و مشکی	۲۵ وات	۸ اهم
آبی و قهقه ای	۳۵ وات	۸ اهم
زرد و قرمز به ۰ و ۱۰۰ ولت خروجی آمپلی فایر		

ترانس مچینگ آزمون برای جلوگیری از سوختن بلندگوها ساخته شده که میتوان آنرا به هر نوع بلندگوی بوقی و جعبه ای از قدرت ۵ الی ۳۵ وات متصل نمود. طریقه استفاده از مچینگ آزمون بسیار ساده و مطابق جدول مربوطه میباشد، فقط باید دقت شود که نوع وات و (اهم) هر بلندگو به رنگ سیمهای مخصوص همان وات و (اهم) متصل گردد

جدول اتصال مچینگ آزمون به بلندگوی ۱۶ اهم

رنگ سیم ها	قدرت بلندگو	اهم بلندگو
آبی و قهقه ای	۱۵ وات	۱۶ اهم
آبی و طوسی	۲۵ وات	۱۶ اهم
آبی و سبز	۳۵ وات	۱۶ اهم
زرد و قرمز به ۰ و ۱۰۰ ولت خروجی آمپلی فایر		

بعنوان مثال جهت نصب بلندگوی ۲۵ وات ۱۶ اهم باید دو رشته سیم زرد و قرمز را به ۰ تا ۱۰۰ ولت خروجی آمپلی فایر متصل و ۲ رشته سیم آبی و طوسی را به بلندگو وصل نمود در این صورت سایر رشته سیمها باید آزاد باشد