PM-6500 PA Amplifier

Technical Features:

Power Supply : 230 V - 50 Hz
Output power : 500 W / RMS
Output type : 70 V , 100 V or 4-16 ohm
Output current : 7.1 A (70V), 5 A (100 V)
Line input : 300 mV , 10 kohm
Frequency range : 80 Hz - 14 kHz
Distortion : 0.5 % (1kHz)
S/N ratio : 85 dB (line) , 75 dB (mic)
Protection : Overheated protection ,short circuit protection , turn on delay
Indicators : power , protection , level
Dimensions : 483 * 400 * 89 mm
weight : 12400 gr